



1

DX3515码流切换器能将 TS 流进行手动和自动切换，并且当主路信号恢复后自动或手动切换回主路信号，以实现数字电视码流无缝切换。可广泛用于数字电视系统备份信号切换。

2

- ❖ 支持 3 路 ASI 输入(ASI 1: 主路; ASI 2: 备路; ASI 3: 垫路)。
- ❖ 支持 2 路相同 ASI 输出。
- ❖ 支持 188 格式的 TS 包。
- ❖ 切换系统能够以手动和自动两种方式对输入节目码流进行切换。
- ❖ 主路信号恢复后，可自动或手动恢复主路信号输出。
- ❖ 支持断电后 ASI 3 直通到 ASI 4/5。
- ❖ 支持对每套节目进行状态（码率、连续计数、同步状态等）监测。
- ❖ 支持通道级和节目级切换。
- ❖ 支持手动、浮动和定向三种切换方式。

3

输入	3路 ASI 输入	
输出	2路相同 ASI 输出	
接口特性	ASI	DVB 标准

TS 包格式	188	
码率	1~210Mbps	
系统	WEB 网络管理，中/英文操作界面	
	可通过网络进行软件升级	
通用	尺寸(宽 x 长 x 高)	482mm × 410mm × 44mm
	重量	3kg
	温度	0~45℃(工作)，-20~80℃(存储)
	电源	AC110V ± 10%，50/60Hz AC220V ± 10%，50/60Hz
	功耗	15W

成都德芯数字科技股份有限公司